

BlitzMax LE505 – Használati útmutató

Modell: LE505 • Cikkszám: BM-LE-505 • Verzió: Nem áll rendelkezésre • Kiadás: Nem áll rendelkezésre

Fontos: Használat előtt olvassa el a teljes útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

1. Rendeltetésszerű használat
2. Csomag tartalma
3. Biztonsági figyelmeztetések
4. Kezelőszervek és részegységek
5. Telepítés / üzembe helyezés
6. Használat
7. Tisztítás és karbantartás
8. Hibaelhárítás
9. Műszaki adatok
10. Megfelelőség és jelölések
11. Hulladékkezelés
12. Jótállás és szerviz
13. Gyártó, importőr, forgalmazó

Rendeltetésszerű használat

A BlitzMax LE505 egy 2 az 1-ben Bluetooth audioadapter, amely **adó módban** (TX) és **vevő módban** (RX) használható. Az ábrák alapján adó módban a készülék a nem Bluetooth-os eszközök hangját Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítja, vevő módban pedig Bluetooth-képes eszközről érkező hangot fogad, és azt vezetékes hangrendszerre adja tovább.

Adó mód (TX): alakítsa nem Bluetooth-os eszközt Bluetooth-adóvá. A forrására példái szerint ilyen eszköz lehet többek között TV, PC/számítógép vagy MP3/MP4 lejátszó, a hang pedig például Bluetooth fejhallgatóra vagy Bluetooth hangszóróra továbbítható.

Vevő mód (RX): adjon Bluetooth-funkciót nem Bluetooth-os eszközhöz. A forrására példái szerint Bluetooth-os telefonról, táblagépről vagy Bluetooth-os laptopról fogadható hang, amely vezetékes fülhallgatóra, vezetékes hangszórókra vagy autórádióra továbbítható.

Adó mód (TX)

Alakítsa nem Bluetooth-os eszközt
Bluetooth-adóvá



TV



PC/számítógép



MP3/MP4



Bluetooth
fejhallgató



Bluetooth
hangszóró

Vevő mód (RX)

Adjon Bluetooth-funkciót
nem Bluetooth-os eszközhöz



Telefon



Táblagép



Bluetooth-os laptop



Vezetékes
fülhallgató



Vezetékes
hangszórók



Autórádió

1. ábra – Adó mód (TX) és vevő mód (RX) példák.

Utazásbarát kialakítás

Könnyedén elfér a zsebében vagy a táskájában
(Ingyenes tárolótáska is jár hozzá)



2. ábra – Utazásbarát kialakítás, méretek és tömeg.

Csomag tartalma

- 1 db BlitzMax LE505 Bluetooth audioadapter
- 1 db USB-A – USB-C töltőkábel
- 1 db 3,5 mm-es audiókábel
- 1 db tárolótáska



3. ábra – A csomag tartalma.

Biztonsági figyelmeztetések

Figyelem!

- A készüléket tartsa szárazon, és ne tegye ki nedvességnek vagy folyadéknak.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, és ne használja hőforrás közelében.
- Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja meg saját kezűleg javítani.
- A készüléket csak 5 V DC tápellátású USB-C töltőcsatlakozón keresztül töltsen.
- Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a módválasztó kapcsoló a kívánt RX vagy TX állásban van.

Megjegyzés

- Párosításkor helyezze közelebb egymáshoz a készülékeket a stabil kapcsolat érdekében.
- Használat után a készüléket tiszta, száraz helyen tárolja.
- Az ábra szerint a termékhez tárolótáska is tartozik, ami megkönnyíti a hordozást.

Kezelőszervek és részegységek

1. Be-/kikapcsoló / módváltó kapcsoló (RX/TX)
2. 3,5 mm-es audio csatlakozó (hangbemenet/kimenet)
3. Type-C töltőcsatlakozó (USB DC5V)
4. Audiokódolás jelzőfénye
5. Töltésjelző fény
6. A Bluetooth állapotjelző fénye
7. B Bluetooth állapotjelző fénye
8. A párosító gomb
9. B párosító gomb

Termék részletei



4. ábra – A készülék részei és kezelőszervei.

Telepítés / üzembe helyezés

1. Töltse fel a készüléket a **Type-C töltőcsatlakozón** keresztül 5 V DC tápellátással.
2. Válassza ki a kívánt üzemmódot a **Be-/kikapcsoló / módváltó kapcsolóval**: **TX** vagy **RX**.
3. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábelt a készülék **3,5 mm-es audio csatlakozójához**.
4. Csatlakoztassa a kábel másik végét a használni kívánt forrás- vagy kimeneti eszközhöz az adott üzemmódnak megfelelően.

5. Kapcsolja be a párosítandó Bluetooth-eszközt, majd használja az **A** vagy **B párosító gombot** a csatlakoztatáshoz.

Használat

Adó mód (TX)

1. Állítsa a kapcsolót **TX** állásba.
2. Csatlakoztassa a LE505 készüléket a nem Bluetooth-os hangforráshoz, például TV-hez, PC/számítógéphez vagy MP3/MP4 lejátszóhoz.
3. Állítsa párosítási módba a Bluetooth fejhallgatót vagy Bluetooth hangszórót.
4. Nyomja meg az **A párosító gombot**. Ha második Bluetooth-eszközt is szeretne csatlakoztatni, használja a **B párosító gombot**.
5. Sikeres párosítás után a hang a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón vagy Bluetooth hangszórón szólal meg.

Vevő mód (RX)

1. Állítsa a kapcsolót **RX** állásba.
2. Csatlakoztassa a LE505 készüléket vezetékes hangkimenethez, például vezetékes fülhallgatóhoz, vezetékes hangszórókhoz vagy autórádióhoz.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót a küldő eszközön, például telefonon, táblagépen vagy Bluetooth-os laptopon.
4. Keresse meg a párosítandó LE505 készüléket, és hozza létre a Bluetooth-kapcsolatot.
5. Sikeres párosítás után a Bluetooth-eszköz hangja a csatlakoztatott vezetékes eszközön szólal meg.

Használati megjegyzés: A készülék két külön párosító gombbal és két Bluetooth állapotjelzővel rendelkezik (A és B), ami az ábrák szerint több Bluetooth-eszköz kezelését segíti.

Tisztítás és karbantartás

- A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Ne használjon oldószert, alkoholt vagy súrolószert.
- A csatlakozókat tartsa tisztán és pormentesen.
- Tároláskor lehetőleg használja a mellékelt tárolótáskát.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem kapcsol be.

- Töltse fel a készüléket a USB-C töltőcsatlakozón keresztül.
- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló nem **OFF** állásban van-e.

2. Nem jön létre Bluetooth-kapcsolat.

- Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő **TX** vagy **RX** módban van-e.
- Nyomja meg az **A** vagy **B párosító gombot**, és helyezze a másik eszközt párosítási módba.
- Vigye közelebb egymáshoz a készülékeket.

3. Nincs hang.

- Ellenőrizze a 3,5 mm-es audiókábel csatlakozását.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forrás- és kimeneti eszközt csatlakoztatta.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz hangerőszintjét.

4. A második eszköz nem csatlakozik.

- Használja a **B párosító gombot** a második eszköz párosításához.
- Ellenőrizze, hogy a második Bluetooth-eszköz párosítási módban van-e.

Műszaki adatok

Megnevezés	Adat
Termék	Bluetooth audioadapter / adó-vevő
Márka	BlitzMax
Modell	LE505
Cikkszám	BM-LE-505
Bluetooth-verzió	5.3
Üzem módok	TX (adó), RX (vevő)
Audio csatlakozó	3,5 mm-es audio csatlakozó (hangbemenet/kimenet)
Töltőcsatlakozó	Type-C, USB DC5V
Készülék mérete	Kb. 5,5 × 3,5 × 1,2 cm
Készülék tömege	17,5 g
Kompatibilitási példák	TV, PC/számítógép, MP3/MP4, telefon, táblagép, Bluetooth-os laptop, Bluetooth fejhallgató, Bluetooth hangszóró, vezetékes fülhallgató, vezetékes hangszórók, autórádió

Megfelelőség és jelölések

A rendelkezésre álló forrásanyag nem mutat be külön megfelelőségi jelölést, tanúsítványt vagy szabványazonosítót. Használat előtt ellenőrizze a készüléken és a csomagoláson feltüntetett jelöléseket.

CoC: A megfelelőségi tanúsítvány (CoC) a gyártónál érhető el, igény esetén vegye fel velük a kapcsolatot.

Hulladékkezelés

A terméket és tartozékait élettartamuk végén a helyi előírásoknak megfelelően kezelje. Az elektromos és elektronikus berendezéseket lehetőség szerint elkülönítetten gyűjtse, és ne helyezze a háztartási hulladékba.

Jótállás és szerviz

A jótállás feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Őrizze meg a vásárlási bizonylatot és a jótállási dokumentumokat.

Gyártó, importőr, forgalmazó

Gyártó: SUI CHENG LIMITED / BlitzMax • Room 38, 11/F, Meeco Industrial Building, No. 53–55 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Shatin, N.T., Hong Kong • service@blitzmax.net • +852 81916599

Importőr: GearUp Kft., 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15., hello@gearup.hu

Forgalmazó és szerviz:

GearUp Kft.

Adószám: 32226351-2-09

Székhely: 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.

E-mail: hello@gearup.hu